

БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ SMARTWATT PDU P-SERIES. Блоки распределения питания предназначены для электропитания, мониторинга и управления ИТ оборудованием в серверных шкафах. Широкий ассортимент моделей позволяет выбрать БРП с необходимым функционалом в ИТ системе любой сложности.

Для заказных БРП есть возможность выбирать материал корпуса, дизайн и компоновку розеток, тип и количество защитных устройств. Возможность разработать уникальный БРП для проекта любой сложности.



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- ЦОД
- Серверные
- Кроссовые

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уникальный выбор PDU на заказ с необходимым функционалом
- Комбинированные розетки C39 (C19 + C13) с блокировкой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Поддерживает несколько методов безопасного доступа к данным: HTTPS, SNMPV1/ V2 /V3 (Trap)
- Мониторинг потребления тока
- Защитная блокировка розеток
- Универсальная розетка C39, совмещающая в себе C13 и C19, не требующая дополнительных адаптеров
- Комбинированные розетки C39+C13
- Гарантия 3 года

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Бренд	SMARTWATT
Категория продукта	Блок распределения питания
Ряд	Серия P (Премиум)
Функционал	MIS - Мониторинг по входу, управления каждой отдельной розеткой
Модель	PMIS111SO102UL
Описание	SMARTWATT PDU P-series 1U-MIS-1P16A-SMB-10C13-2C39-UL-2M-IEC320
Гарантия	3 года

Технические характеристики

	Параметры	
Электрические	Номинальное входное напряжение	200-240 В переменного тока, 1 фаза
	Входной ток (фаза)	Макс.16А
	Входная частота	50/60 Гц
	Входной разъем	МЭК60320 С20
	Длина входного шнура	2м
	Выходное напряжение	200-240 В переменного тока
	Выходные разъемы (кол-во)	(10)С13+(2)С39
	Розетка с блокировкой	Да
Физический	Способ монтажа	Горизонтальный (1U)
	Ширина	482мм
	Длина	180мм
	Высота	44мм
	Вес нетто	2.9КГ
	Корпус	Листовой металл (черный)
	Локальный пользовательский интерфейс	Цветной TFT LCD, Язык: английский
Пользовательский интерфейс	Локальный контроль пользователя	3 кнопки для меню, 1 кнопка для сброса
	Функциональные порты	Сеть, USB, RS485, N/T
	Удаленное управление	HTTPS(TLS v1.2), SNMP V1, V2c, V3 все функции
Измерение	Точность	Точность измерения тока, напряжения и мощности для каждой фазы, банка составляет 1%.
	Начальное измерение	100мА
	Включение питания	Интервал 1-60 с
Переключение	Удалённое переключение	Дистанционное управление включением/выключением питания для отдельных розеток
	Переключение группировки	Группировка и контроль на уровне розеток. Суперпользователь и обычный пользователь, управление с помощью назначаемых ролей, уровни доступа
	Доступ пользователя	Пороговые значения напряжения, тока, температуры и влажности, звуковой сигнал при срабатывании сигнализации.
Управление	Настраиваемые пользователем сигналы тревоги и предупреждения	RS485 для последовательного подключения, максимум 32
	Совместное использование сетевых портов	
Условия эксплуатации	Рабочая температура	-5° до +60°C
	Рабочая влажность	5-95%RH, без конденсации
	Высота	0-2000 м (0-6600 футов)
	Эксплуатация/Хранение	0-15000 м (0-50000 футов)
Безопасность и соответствие	Сертификат и условия эксплуатации	
	Тип единицы упаковки 1	ПСЕ
Упаковка	Количество единиц в упаковке 1	1
	Ширина пакета 1	570мм
	Длина пакета 2	284мм
	Высота пакета 3	68мм
	Вес упаковки	3.4КГ

ВНЕШНИЙ ВИД

