

БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ SMARTWATT PDU P-SERIES. Блоки распределения питания предназначены для электропитания, мониторинга и управления ИТ оборудованием в серверных шкафах. Широкий ассортимент моделей позволяет выбрать БРП с необходимым функционалом в ИТ системе любой сложности.

Для заказных БРП есть возможность выбирать материал корпуса, дизайн и компоновку розеток, тип и количество защитных устройств. Возможность разработать уникальный БРП для проекта любой сложности.



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- ЦОД
- Серверные
- Кроссовые

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уникальный выбор PDU на заказ с необходимым функционалом
- Комбинированные розетки C39 (C19 + C13) с блокировкой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Поддерживает несколько методов безопасного доступа к данным: HTTPS, SNMPV1/ V2 /V3 (Trap)
- Мониторинг потребления тока
- Защитная блокировка розеток
- Универсальная розетка C39, совмещающая в себе C13 и C19, не требующая дополнительных адаптеров
- Комбинированные розетки C39+C13
- Гарантия 3 года

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Бренд	SMARTWATT
Категория продукта	Блок распределения питания
Ряд	Серия P (Премиум)
Функционал	MI- мониторинг по входу
Модель	PMI3ISO2424UL
Описание	SMARTWATT PDU P-series 0U-MI-3P16A-SMB-24C13-24C39-UL-3M-IEC309
Гарантия	3 года

Технические характеристики

Параметры	
Электрические	Номинальное входное напряжение
	Входной ток (фаза)
	Входная частота
	Входной разъем
	Длина входного шнура
	Выходное напряжение
	Выходные разъемы (кол-во)
	Розетка с блокировкой
	Способ монтажа
Физический	Ширина
	Длина без L-образного кронштейна
	Высота
	Вес нетто
Пользовательский интерфейс	Корпус
	Локальный пользовательский интерфейс
	Локальный контроль пользователя
	Функциональные порты
Измерение	Удаленное управление
	Точность
	Начальное измерение
Управление	Доступ пользователя
	Настраиваемые пользователем сигналы тревоги и предупреждения
	Совместное использование сетевых портов
Условия эксплуатации	Рабочая температура
	Рабочая влажность
	Высота
	Эксплуатация/Хранение
Безопасность и соответствие	Сертификат и условия эксплуатации
	Тип единицы упаковки 1
	Количество единиц в упаковке 1
Упаковка	Ширина пакета 1
	Длина пакета 2
	Высота пакета 3
	Вес упаковки

ВНЕШНИЙ ВИД

